
Easy Fit EF-Series Alarm System

Trådlösa 868MHz Yale EF-SD Rökdetektor

Svenska



Specifikationer:

Radiofrekvens 868 MHz FM
Strömförsörjning 3 st 4,5 V alkaliska AA-batterier. 3 års normal inomhuslivslängd
Testad enligt EN 54

- Montera i mitten av taket ovanför en trappa eller i mitten av taket i hallar där rök mest sannolikt kan detekteras.
- Montera inte i hörn eller ovanför matlagningsutrustning och värmeelement.
- Installera extra detektorer om det finns stängda dörrar som hindrar röken från att nå detektorerna.
- Ta bort höljet och sätt i tre AA-batterier
- Rökdetektorn genomgår nu självkalibrering i 15-20 minuter. Sedan återgår den till normal funktion.

Montering av rökdetektor

1 Sockeln har två monteringshål. Använd hålen som mall för att borra hål och sätt i pluggar vid infästning i gips. Skruva fast bottenplattan i taket med de medföljande skruvarna.

2 Sätt dit huvudenheten på fästet..

Se bruksanvisningen för EF-larmsystemet avseende följande

- Lägga till denna rökdetektor i larmsystemet
- Byta batterier
- Felsökning

Förpackningens innehåll

- 1 x Rökdetektor
- 3 x AA batterier

Yale

The world's favourite lock since 1843

www.yalelock.com

Användning av rökdetektorn

Rökdetektering

När rök detekteras aktiveras enheten i minst 10 sekunder med ett tvåtonslarm och blinkande lysdiod för ett lokalt brandlarm. Detektorn skickar en radiosignal till centralenheten så att ett röklarm aktiveras.

- Om du trycker på testknappen i larmläge tystnar larmet i 10 minuter. Efter denna period aktiveras rökdetektering automatiskt.
- Om rökdensiteten fortfarande överstiger larmgränsen kvarstår rökdetektorn i larmläget, och det lokala röklarmet upprepas via en radiosignal till centralenheten.

Test

- Rökdetektorn bör testas regelbundet en gång i månaden. När testknappen trycks in blinkar lysdioden, ljudsignalen avges och en testradiosignal skickas till centralenheten när knappen släpps. Om ingenting händer när du släpper testknappen måste batterierna bytas.

Omkalibrering

- Rökdetektorn kan behöva omkalibreras efter en tid för att säkerställa optimal funktion. Detta görs genom att du håller in testknappen tills lysdioden blinkar och ett pipljud avges efter 10 sekunder. Detektorn startar sedan sin självkalibreringsrutin.

CE

PACKAGING

RoHS

E1 09/12

WEEE
OBS: Elektriska produkter och batterier får inte slängas i hushållsavfall. Återvinn på närmsta återvinningsstation. Be lokala myndigheter eller återförsäljaren om råd för återvinning.

Varumärket **YALE**, med dess enastående globala närvaro och produktsortiment, tryggar mer människor i fler länder än något annat låskoncept för konsumenter.

ASSA ABLOY-koncernen är världens ledande tillverkare och leverantör av låskoncept, med målsättningen att uppfylla slutanvändarens behov av trygghet, säkerhet och bekvämlighet